

NFC RFID - LoRa Button

ÜBERSICHT

Das LoRa-basierte NFC RFID-Lesegerät versendet Alarmnachrichten mit einem NFC oder RFID-Tag

- Identifikation der drückenden Person
- Versand von LoRa-Nachrichten in Echtzeit
- Serviceanfrage melden
- Hilfe rufen
- Notfälle melden
- Ersthelfer verständigen

WICHTIGE FUNKTIONEN

- NFC RFID-Tag auf Knopfdruck auslesen
- Bis zu 5 Jahren Batterielaufzeit
- Staub- und Wasserdicht
- Regelmäßige Statusnachrichten mit Batteriestand
- Sichere Datenübertragung
- Piepton zur lokalen Bestätigung des Knopfdrucks
- Version mit einem Button (MTC-EU-NFC01)
- Version mit zwei Buttons (MTC-EU-NFC02)

TECHNISCHE DATEN

Artikel Nr	MTC-EU-NFC01 / 02
Gehäusegröße	180 x 80 x 48 mm
Nettogewicht	350 g
IP-Schutzart	IP67
Betriebstemperatur	-18°C bis +55°C
Unterstützte Tag-Normen	ISO/IEC14443-4A ISO/IEC14443-4B FeliCa

MUTELCOR 



ANWENDUNGSBEREICHE

- Krankenhäuser
- Öffentliche Gebäude
- Wohnkomplexe
- Museen
- Bildungseinrichtungen
- Hotels / Restaurants
- Banken / Einkaufszentren
- Smart Cities

LoRa Frequenz	EU 863-870 MHz (CE-zertifiziert)
Unterstützt SF	7 - 12
OTAA und ADR	konform
Spannung	3V (2 x AA Lithium Batterien)
Batterie Lebensdauer	5 Jahre
Sendeleistung	14 dBm